

## RSM(3)422 系列

## 嵌入式隔离 RS-422 收发器



## 1 产品特点:

- 单一输入电源供电
- 带隔离输出电源脚
- 可连接多达 256 个节点
- 良好的电磁辐射抗扰度
- 集成电源隔离、信号隔离和总线 ESD 保护功能

## 2 产品说明:


RSM3422 / RSM422, 主要功能是将逻辑电平转换为RS-422协议的差分电平, 实现信号隔离;是一款采用IC集成化技术, 实现了电源隔离, 信号隔离, RS-422通信和总线保护于一体的RS-422协议收发模块。产品自带定压隔离电源, 可实现2500VDC 电气隔离。方便地嵌入用户设备, 使设备轻松实现RS-422协议网络的连接功能。

## 3 适用范围:

工业通信、煤矿行业、电力监控、楼宇自动化...

## 4 外观尺寸与引脚说明:

## 4.1 外观尺寸图




注:

尺寸单位: mm

端子直径公差:  $\pm 0.10$

未标注之公差:  $\pm 0.25$

## 4.2 建议印刷图



注: 栅格间距为 2.54\*2.54mm

## 4.3 引脚定义

引脚		描述
序号	名称	
1	VCC	电源输入正
2	GND	电源输入地
3	TXD	发送脚
4	RXD	接收脚
5	DE	发送使能脚
6	RE	接收使能脚
7	RGND	隔离电源输出地
8	Y	Y 脚
9	Z	Z 脚
10	B	B 脚
11	A	A 脚
12	Vo	隔离电源输出正

## 5 产品型号表

产品型号	电源电压范围 (VDC)	静态电流 (mA, Typ)	最大工作电流 (mA)	传输波特率 (Mbps)	节点数 (pcs)	类型
RSM3422	3.3 (3.15~3.45)	38	130	10	256	超高速
RSM422	5 (4.75~5.25)	36	110	10	256	超高速

## 6 规格参数

### 6.1 最大极限参数

超出以下极限值使用，可能会造成模块永久性损坏，

项目	条件	最小值	标称值	最大值	单位
输入电压范围	RSM3422	-0.7	3.3	5	V dc
	RSM422	-0.7	5	7	
引脚耐焊接温度	手工焊接@3~5 秒	--	370	--	°C
	波峰焊接@5~10 秒	--	265	--	
热拔插	--	不支持			

注：该系列模块没有输入防反接功能，严禁输入正负接反，否则会造成模块不可逆转的损坏。

### 6.2 输入特性

项目	符号	条件	最小值	标称值	最大值	单位
输入电压	$V_{CC}$	RSM3422	3.15	3.3	3.45	$V_{DC}$
		RSM422	4.75	5	5.25	
TXD 逻辑电平	高电平	$V_{IH}$	$0.7V_{CC}$	--	$V_{CC}+0.5$	
	低电平	$V_{IL}$	0	--	$0.3V_{CC}$	
RXD 逻辑电平	高电平	$V_{OH}$	$I_{RXD}=4mA$	$V_{CC}-0.2$	--	
	低电平	$V_{OL}$	$I_{RXD}=4mA$	0.2	0.4	
DE 逻辑电平	高电平	$V_{IH}$	$0.7V_{CC}$	--	$V_{CC}+0.5$	
	低电平	$V_{IL}$	0	--	$0.3V_{CC}$	
RE 逻辑电平	高电平	$V_{OH}$	$0.7V_{CC}$	--	$V_{CC}+0.5$	
	低电平	$V_{OL}$	0	--	$0.3V_{CC}$	
TXD 驱动电流	$I_{TXD}$		2	--	--	mA
DE 驱动电流	$I_{DE}$		2	--	--	
RE 驱动电流	$I_{RE}$		2	--	--	
RXD 输出电流	$I_{RXD}$		--	--	10	
串行接口		RSM3422	3.3V 标准 UART 接口			
		RSM422	5V 标准 UART 接口			

## 6.3 输出特性

项目	符号	条件	最小值	标称值	最大值	单位
隔离输出电源电压	$V_O$	标称输入电压	4.95	5.15	5.35	VDC
隔离输出电源电流	$I_O$		100	--	--	mA
差分输出电压 (Y-Z)	$V_{OD}$	标称输入电压, 差分负载为 100 $\Omega$	2	--	VO	VDC
		标称输入电压, 差分负载为 54 $\Omega$	1.5	--	VO	VDC
差分输出电流 (Y-Z)	$I_{OD}$	标称输入电压, 差分负载为 100 $\Omega$	20	--	--	mA
		标称输入电压, 差分负载为 54 $\Omega$	28	--	--	mA
总线接口保护		Y/Z A/B 脚	ESD 静电保护			

## 6.4 传输特性

项目	符号	条件	最小值	标称值	最大值	单位
收发器输入阻抗		$-7V \leq V_{CM} \leq +12V$	96	--	--	k $\Omega$
数据发送延时			--	40	--	ns
数据接收延时			--	50	--	
驱动使能/禁能延时			--	200	--	
接收使能/禁能延时			--	1400	--	

## 6.5 真值表特性

项目	输入			输出	
	$\overline{RE}$	DE	TXD	Y	Z
发送功能	X	1	1	1	0
	X	1	0	0	1
	0	0	X	High-Z	
	1	0	X	Shutdown	
接收功能	$\overline{RE}$	DE	$V_A - V_B$	RXD	
	0	X	$\geq -10mV$	1	
	0	X	$\leq -200mV$	0	
	0	X	Open/Shorted	1	
	1	X	X	1	

## 6.6 通用特性

项目	条件	最小值	标称值	最大值	单位
电气隔离		两端隔离 (输入、输出相互隔离)			
隔离电压	测试时间 1 分钟, 漏电流 < 5mA, 湿度 < 95%	--	2.5K	--	VDC
工作温度范围	输出为满载	-40	--	+85	$^{\circ}C$
存储温度	--	-55	--	+105	$^{\circ}C$
存储湿度	无凝结	--	--	95	%
工作时外壳温升		--	20	--	$^{\circ}C$
使用环境	周围环境存在灰尘、强烈振动、冲击以及对产品元器件有腐蚀的气体可能会对产品造成损坏				



图 3. EMC 推荐电路

若需要满足特定的浪涌等级要求，建议使用图3所示的推荐保护电路，表1给出了一组推荐的器件参数，推荐电路图和参数值只做参考，请根据实际情况来确定适当的参数值。

表1. EMC推荐参数

标号	型号	标号	型号
C1	10 $\mu$ F, 25V	TVS1	SMBJ5.0A
C2	102, 2KV, 1206	TVS2,TVS5	SMBJ12CA
GDT	3RL090M-5-S	TVS3, TVS4,TVS6,TVS7	SMBJ6.5CA
R1	1M $\Omega$ , 1206	T1,T2	B82793S0513N201
R2	120 $\Omega$ , 1206	U1	RSM(3)422 模块

## 8 产品使用注意事项

### 8.1 MCU IO 口电平匹配

RSM422的TXD、RXD、DE、RE脚接口匹配电平为5V，不支持3.3V系统电平；RSM3422的TXD、RXD、DE、RE脚接口匹配电平为3.3V，不支持5V系统电平。

### 8.2 模块 RS422 A-B 总线电平阈值说明

从真值表特性可知，该系列嵌入式隔离RS-422收发器模块当A/B线差分电压大于等于-10mV时，模块接收电平为高；当A/B线差分电压小于等于-200mV时，模块接收电平为低；当A/B线差分电压大于-200mV且小于-10mV时，模块接收电平为不确定状态，设计时要确保模块接收不处于该状态。所以用户在设计或应用RS-422网络时，要根据实际情况来决定是否加120 $\Omega$ 终端电阻。使用原则：不管RS-422网络处于静态或动态情况，都必须保证A/B线差分电压不在-200mV与-10mV之间，否则会出现通讯错误的现象。

### 8.3 模块引脚说明

未使用模块7、12脚时，请悬空此引脚。

### 8.4 屏蔽线的使用

数据传输线请选用带屏蔽的双绞线，同一网络的屏蔽层请单点接大地；若要求RS-422网络具有更好的抗干扰能力，可使用双层屏蔽双绞线，每个节点的RGND连接至内屏蔽层，外屏蔽层再单点连接至大地。

### 8.5 更多信息

请参考接口模块产品应用笔记，网址[www.visom.cn](http://www.visom.cn)

## 9 重要声明

广州威松电子科技有限公司保留所有权利，产品数据手册更新时恕不另行通知。